



SIRENA DE INTERIOR · ALARMA AIRSHIELD

Guía rápida de instalación y uso

Modelo: ARA12-W2 · Sistema de alarma Dahua AirShield



Gracias por confiar en **Intelix Safety**. Esta guía le acompaña en la instalación y puesta en marcha de su dispositivo del sistema de alarma inalámbrico Dahua AirShield. Léala antes de instalar y consérvela.

- ✓ **Sistema:** requiere el hub AirShield (ARC3800H) emparejado.
- ✓ **App:** DMSS (móvil) para alta, avisos y gestión.
- ✓ **Inalámbrico:** 868 MHz cifrado AES128, bidireccional.



Ficha técnica y soporte online

Escanee para ver el producto en intelix.es

1 · Advertencias de seguridad



Nivel sonoro. Emite niveles altos de presión sonora; no la active cerca de los oídos. En exterior protéjala de la intemperie directa y respete el grado IP.



Alimentación. Use pilas y/o 12 VDC según el modelo; respete la polaridad y sustituya las pilas con el aviso de batería baja.



Sistema. Funciona dentro del sistema AirShield: requiere el hub ARC3800H emparejado y la app DMSS para enviar/recibir avisos.

2 • Contenido de la caja



- Sirena interior ARA12-W2(868)
- Soporte de montaje
- Tornillería y tacos
- 2 × pilas CR123A
- Guía rápida

3 • Instalación

- 1 Conecte la alimentación (**pilas CR123A** y/o **12 VDC** según modelo).
- 2 Monte la sirena en pared, en alto y a la vista (exterior: en fachada protegida de la intemperie directa).
- 3 Oriente las salidas de sonido hacia la zona a cubrir y no las obstruya.
- 4 Empareje y dispare una **prueba** para comprobar nivel sonoro y aviso luminoso.

4 • Alta en el hub AirShield (app DMSS)

- 1 Abra la app **DMSS** y entre en su hub **AirShield** (ARC3800H).
- 2 Vaya a **Gestión de periféricos > Añadir** y escanee el código QR del dispositivo.
- 3 Asígnelo a una **zona/estancia** y configure el modo de armado (total/parcial).
- 4 Realice una **prueba** y verifique que llega la notificación a la app.

5 • Funciones y ajustes

- **Aviso acústico y luminoso:** Sirena de interior de hasta 84 dB(A) a 1 m para disuadir al intruso.
- **Comunicación estable:** Salto de frecuencia y tecnología bidireccional con el hub.
- **Cifrado AES128:** Comunicación cifrada contra inhibiciones y suplantaciones.
- **3 niveles de volumen:** Volumen ajustable para adaptar el aviso a cada estancia.
- **Monitorización de temperatura:** Mide la temperatura ambiente y la muestra en la app.
- **Larga autonomía:** Hasta 2,5 años con dos pilas CR123A.

6 • Mantenimiento

- Sustituya **2 x pilas CR123A** cuando el sistema avise de batería baja.
- Verifique que las salidas de sonido no estén obstruidas (exterior: sellado IP).
- Limpie la carcasa con un paño suave seco; no use disolventes ni abrasivos.
- Compruebe periódicamente la fijación y el estado del anti-sabotaje (tamper).
- Mantenga el firmware actualizado desde la app DMSS.

7 • Resolución de problemas

Síntoma	Solución recomendada
No suena	Compruebe alimentación/pilas y el emparejamiento; suba el volumen en DMSS.
Aviso de batería baja	Sustituya la pila por una nueva del mismo tipo respetando la polaridad.
No se añade al hub	Acerque el dispositivo al hub, asegúrese de que tiene cobertura y reintente el escaneo del QR en DMSS.
Sin notificaciones	Compruebe la conexión a Internet del hub y los permisos de notificación de DMSS en el móvil.

8 • Garantía y soporte

Garantía

Producto original Dahua con **garantía oficial** gestionada por Intelix Safety. Conserve la factura y el número de serie.

Soporte técnico

Asistencia en instalación, configuración y postventa.
intelix.es · INTELIX SAFETY SLU