



## CÁMARA IP WIFI COMPACTA (CUBO) · DAHUA

# Guía rápida de instalación y uso

Modelo: DH-IPC-K1230KP-STW-0280B · compatible con la serie equivalente



Gracias por confiar en **Intelix Safety**. Esta guía le acompaña en la instalación y puesta en marcha de su cámara Dahua. Léala antes de instalar y consérvela.

- ✓ **Conectividad:** WiFi 2,4 GHz (algunos modelos también PoE/cable).
- ✓ **App:** DMSS — alta, avisos y vídeo en vivo.
- ✓ **Grabación:** tarjeta microSD, NVR o nube.



### Ficha técnica y soporte online

Escanee para ver el producto en [intelix.es](https://intelix.es)

## Contenido de esta guía

- |           |                               |           |                        |
|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>1</b>  | Advertencias de seguridad     | <b>2</b>  | Contenido de la caja   |
| <b>3</b>  | Descripción y accesos         | <b>4</b>  | Instalación física     |
| <b>5</b>  | Configuración WiFi (app DMSS) | <b>6</b>  | Audio y privacidad     |
| <b>7</b>  | Acceso web y SmartPSS         | <b>8</b>  | Funciones inteligentes |
| <b>9</b>  | Grabación                     | <b>10</b> | Mantenimiento          |
| <b>11</b> | Resolución de problemas       | <b>12</b> | Restablecer de fábrica |
| <b>13</b> | Garantía y soporte            |           |                        |

## 1 • Advertencias de seguridad



**Uso en interior.** Cámara para interior; no la exponga a lluvia ni humedad permanente.



**Alimentación.** Use la fuente USB/DC incluida (o PoE si aplica). No alimente con cargadores de dudosa calidad.



**Ubicación.** No la oriente al sol ni a focos intensos; evite cubrir los iluminadores.



**Red WiFi.** Ubíquela dentro de la cobertura del router (banda 2,4 GHz) para un vídeo estable.

## 2 • Contenido de la caja



- Cámara IP Dahua
- Base/soporte y tornillería
- Fuente de alimentación (USB/DC)
- Plantilla de montaje
- Guía rápida del fabricante

## 3 • Descripción y accesos

- **Cuerpo tipo cubo** con la óptica y los iluminadores IR/luz.
- **Base magnética / soporte** orientable para mesa, estante o pared.
- **Micrófono y altavoz** integrados (audio bidireccional).
- **Ranura microSD y botón de reset** (bajo la tapa o en la base).
- **Conector de alimentación** (USB/DC) y, según modelo, RJ-45.

## 4 • Instalación física

- 1 **Elija la ubicación** (mesa, estante o pared) con buena vista del área; evite contraluces.
- 2 **Coloque la cámara** sobre su base magnética/soporte; en pared, fije con la tornillería incluida.
- 3 **Conecte la alimentación** (USB/DC incluida) o el cable de red si su modelo es PoE.
- 4 **Sítuela dentro de la cobertura WiFi** y oriente la óptica al encuadre deseado.

## 5 • Configuración WiFi (app DMSS)

- 1 En **DMSS** pulse "+" y **escanee el QR/SN** de la cámara.
- 2 Seleccione la conexión al **punto de acceso del equipo** (red **DAP-xxxxxxx**) si se solicita.
- 3 Elija su **red WiFi (SSID) de 2,4 GHz** e introduzca la contraseña; espere al emparejado.
- 4 Cree la contraseña del dispositivo y finalice; la cámara quedará en su red WiFi.

## 6 • Audio y privacidad

- **Audio bidireccional:** hable y escuche desde DMSS con el icono de micrófono.
- **Privacidad:** programe horarios y zonas de enmascaramiento desde la app.

## 7 • Acceso web y SmartPSS

- Localice la IP de la cámara con **ConfigTool** de Dahua o desde su router/NVR.
- Acceda por navegador a esa IP (HTTPS) e inicie sesión con su usuario y contraseña.
- Para varias cámaras desde PC, use **SmartPSS Lite** o **DSS**.

## 8 • Funciones inteligentes

- **Detección humana** con avisos push y vídeo en vivo en DMSS.
- **Audio bidireccional** para hablar y escuchar desde el móvil.
- **Visión nocturna** (IR) y, según modelo, luz para imagen a color.
- **Privacidad:** programación y zonas de enmascaramiento.

## 9 • Grabación

- **Local:** tarjeta microSD de alta resistencia (formatear desde la cámara).
- **Centralizada:** grabación continua o por eventos en un **NVR Dahua**.
- **Red / nube:** NAS, FTP/SFTP o servicios compatibles.

## 10 • Mantenimiento

- Limpie la lente con un paño de microfibra; no use disolventes.
- Revise periódicamente el sellado de cables/tapas y la fijación del soporte.
- Mantenga el **firmware actualizado** desde DMSS o SmartPSS.

## 11 • Resolución de problemas

Síntoma	Solución recomendada
No aparece imagen / no enciende	Verifique la alimentación y el cableado; pruebe otra toma o fuente.
No se añade en DMSS	Compruebe la cobertura/Internet y que el SN/QR es legible. Reinicie la cámara.
Imagen B/N de día	Revise el ajuste Día/Noche (Auto/Color) y la limpieza del sensor de luz.
No graba en microSD	Use tarjeta de alta resistencia, formateela en la cámara y active la grabación.
Falsas alarmas	Active SMD 4.0 / clasificación humano-vehículo y ajuste reglas y sensibilidad.
Olvidó la contraseña	Use "Olvidé la contraseña" en DMSS/web o restablezca de fábrica.

## 12 • Restablecer de fábrica

Con la cámara encendida, mantenga pulsado el **botón de reset** (RST) durante **10-15 s** hasta que se reinicie. Se borrará la configuración y deberá inicializarla de nuevo.

## 13 • Garantía y soporte

### Garantía

Producto original Dahua con **garantía oficial** gestionada por Intelix Safety. Conserve la factura y el número de serie.

### Soporte técnico

Asistencia en instalación, configuración y postventa.  
**intelix.es** · INTELIX SAFETY SLU

## ¿Necesita ayuda con la instalación?

Asesoramiento técnico, configuración y postventa del equipo Intelix Safety.

**intelix.es**

Soporte técnico oficial